

Για όλες τις πλακέτες Display V1.XX, V2.XX BCD ισχύει ο παρακάτω πίνακας:

ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ				
	DIP SWITCH			ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ
	1	2	3	
Περίπτωση 1η	ON	ON	OFF	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Περίπτωση 2η	ON	OFF	OFF	-1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Περίπτωση 3η	OFF	ON	OFF	-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Περίπτωση 4η	OFF	OFF	OFF	-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Περίπτωση 5 ^η	ON	ON	ON	0, H, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Περίπτωση 6η	ON	OFF	ON	-1, 0, H, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Περίπτωση 7η	OFF	ON	ON	-2, -1, 0, H, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Περίπτωση 8η	OFF	OFF	ON	-3, -2, -1, 0, H, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Ο παραπάνω πίνακας θέσεων των μικροδιακοπών του τριπλού DIP SWITCH δείχνει(ανάλογα με την περίπτωση κάθε φορά) ποια θα είναι η απεικόνιση του Display, π.χ. στην 4η περίπτωση όλοι οι μικροδιακόπτες είναι κατεβασμένοι-OFF και η ένδειξη του Display ξεκινάει από το **-3** και φτάνει έως το **9** χωρίς **H**. Οι συνδυασμοί γίνονται στις εισόδους **A,B,C,D** της κλέμματος όπου συνδέονται και τα καλώδια, εάν οι συνδυασμοί των σημάτων-παλμών που έρχονται από τον πίνακα είναι έξω από τα όρια απεικόνισης του Display τότε εμφανίζεται η ένδειξη **E**, π.χ. αν όλες οι εισοδοί **A,B,C,D** είναι 12V(DC) [ή 24V(DC), ανάλογα με τον πίνακα], τότε το Display θα μας δείξει **E**, διότι δεν υπάρχει τέτοιος συνδυασμός που ν'αντιστοιχίζεται σε ένδειξη του Display. Στην περίπτωση που σας εμφανιστεί **E** κάντε έλεγχο στον πίνακά σας και στην καλωδίωσή σας.

Όταν στις εισόδους **A,B,C,D** έχουμε μηδέν ,δηλ. δεν έχουμε κανένα σήμα-παλμό, τότε το Display εμφανίζει το πρώτο αριθμό του παραπάνω προγράμματος ροής ανά περίπτωση.

Τα παραπάνω ισχύουν για τις πλακέτες : Display V1.XX BCD , Display V2.XX.BCD. Στην πλακέτα αναγράφεται το dip switch ως **S1** επάνω στην πλακέτα. **Η τάση τροφοδοσίας των παραπάνω πλακετών είναι 12V(DC) έως 24V(DC), ανάλογα με τον πίνακα .**

Προσοχή στα κυκλώματα-πλακέτες που λειτουργούν με κώδικα BCD εφαρμόζουμε μόνο συνεχές ρεύμα και όχι εναλλασσόμενο .

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τμήμα Ηλεκτρονικής της εταιρείας μας .
Ευχαριστούμε !!!